

پارامترهای واقعی خودروی پراید

نوع ECU : Siemens زیمنس

دور آرام بدون بار :

ولتاژ باتری	13.4 v	دور موتور	858 RPM
زمان پاشش	2.5 ms ~ 3.2 ms	گشتاور موتور	20%
ولتاژ دریچه گاز	468 m v	زاویه دریچه گاز	0°
دمای هوای ورودی مانیفولد	68 C°	دمای آب رادیاتور	83 C°
آوانس	5.6°	موتور پله ای	29 Step
سرعت خودرو	0 KM / h	فشار داخل مانیفولد	332 m b
درصد تنظیم دریچه دور آرام	3.1 %	زمان شارژ کویل	4.0 m s
سنسور اکسیژن	126 m v	دور نامی موتور	852 RPM
درصد تصحیح اکسیژن	0.2 %	درصد کنیستر	0 %
بار موتور	90	فشار اتمسفر	859.4 mbar
رله فن	خاموش	وضعیت موتور	دور آرام
وضعیت سیستم تزریق	وصل	وضعیت پمپ بنزین	وصل
وضعیت دنده	خلاص	وضعیت سیستم کنترل آلودگی	حلقه بسته
وضعیت ترموستات ورودی کولر	قطع	وضعیت رله کمپرسور کولر	قطع